

Практическая работа 20

Установка и удаление дополнительного оборудования в операционной системе Windows
Цель: приобрести навык установки и удаления дополнительного оборудования

Порядок выполнения:

1. Включите компьютер выключателями находящимися на системном блоке.
2. Включите монитор (если монитор компьютера имеет питание, отдельное от системного блока).
3. Нажмите кнопку Пускна панели задач. Выберете пункт**Настройка ->Панель Управления**
4. Откройте объект **Установка оборудования** (появится диалоговое окно**Установка оборудования**). Прочтайте и законспектируйте сообщение. Нажмите кнопку**Далее >**.
5. Прочтайте и законспектируйте сообщение. На вопрос **Повести автоматический поиск новых устройств?** выбором соответствующего переключателя ответьте**Да**(рекомендуется). Нажмите кнопку**Далее >**.
6. Прочтайте и законспектируйте сообщение. Нажмите кнопку **Далее >**.
7. Компьютер начнет поиск вновь установленных устройств. Прочтайте и законспектируйте сообщения. Если компьютер обнаружил новые устройства, вы увидите кнопку **Сведения:**
8. Нажмите кнопку **Сведения:**, чтобы ознакомиться со списком обнаруженных устройств. Нажмите кнопку**Далее >**. Если кнопка**Сведения:**отсутствует, нажмите кнопку**Далее >**.
9. Прочтайте и законспектируйте сообщение. Выберите необходимый тип устройства: **Modem**. Нажмите кнопку**Далее >**.
10. Прочтайте и законспектируйте сообщение. Установите флажок **Не определять тип модема (выбор из списка)**. Нажмите кнопку **Далее**
11. Прочтайте и законспектируйте сообщение. Выберите соответствующие пункты в окнах **Изготовители:** (Standard Modem Types) и**Модели:**Standard 28800 bps Modem. Нажмите кнопку**Далее >.)**
12. Прочтайте и законспектируйте сообщение. В окне **Укажите порт, к которому он присоединен:**укажите**Последовательный порт (СОМ2)**.Нажмите кнопку**Далее >**.
13. Прочтайте и законспектируйте сообщение. Подождите, пока идет установка модема. По завершении нажмите кнопку **Готово**.
14. Откройте объект **Система** в окнепанель управления. На вкладке**Устройства**проконтролируйте наличие установленного устройства в пункте**Модемы**(нажмите + слева от данного пункта), отсутствие конфликтов (нет желтого флажка на иконке устройства), просмотрите его свойства двойным нажатием на иконку устройства Standard 28800 bps Modem. Нажмите кнопку**OK**. Закройте окно**Свойства: система** нажатием кнопки**OK**. При необходимости (если система запросит), перезагрузите систему.
15. Откройте объект **Система**в окнепанель управления. На вкладке**Устройства**найдите в пункте**Модемы**устройство Standard 28800 bps Modem. Выберете данное устройство и нажмите кнопку**Удалить**. Подтвердите удаление нажатием**OK**в появившемся окне. При необходимости (если система запросит), перезагрузите систему.
16. Дождавшись окончания запуска операционной системы, выясните у преподавателя порядок завершения работы с компьютером. Приведите компьютер в исходное состояние.

Критерии оценки:

Работа выполняется аккуратно – 5 баллов

Соблюдается техника безопасности – 5 баллов

Соблюдается порядок выполнения работы – 5 баллов

Дополнительно - 2 балла за качество выполненной работы

16-17 баллов (90-100%) – 5 отлично

15-14 баллов (80-89 %) – 4 (хорошо)

13-12 баллов (70-79%) – 3 (удовлетворительно)

менее 12 баллов (70 %) – 2 (неудовлетворительно)